

CARGADORES DE BATERIAS

SERIE CB-FL MURAL

Cargadores de Batería para montaje en rack de 19" y 2U de altura.

Su aplicación es tanto para uso industrial, informático o de comunicaciones. Con la opción R pueden conectarse en modo 1 + 1 redundante.

Operan con tensión de carga igual a la de flotación, y es óptimo para sistemas con respaldo de baterías selladas en modo stand by.

[Ver PDF](#)

Entrada:	208 a 240 Vca nominal, (176 a 264 Vca) - 47 a 63 Hz 108 a 127 Vca nominal, (90 a 138 Vca) - 47 a 63 Hz agregando sufijo Y.
Protecciones:	Contra transitorios, Clase D, según E DIN VDE 0675.PG.PR.1189 Por línea fuera de especificaciones, por desconexión y reposición automática. Por límite de corriente pico de arranque. Fusible interno en entrada de línea.
Conexiones:	Por bornera en panel frontal, L, N y T
Salida:	Tensión y corriente según tabla
Regulación:	< +/-1 %
Ripple sofométrico:	<2 mVpso.
Protecciones:	Por sobrecarga y/o cortocircuito, por límite de corriente y fusible en batería. Por sobre tensión, por autobloqueo. Repone al apagar línea o retorno situación normal. Por inversión de polaridad de batería, con diodo y fusible. Por descarga excesiva de batería, corte por batería baja, reposición automática.
Conexiones:	Por bornera en panel posterior para consumo y batería
Señalización luminosa:	Con leds en panel frontal de encendido, batería en descarga y avería.
Teleseñal:	De falla línea y avería, por contacto seco y aislados.
Temperatura ambiente de trabajo:	-15°C a 45 °C
Dimensiones:	Gabinete para rack de 19" y 2 U de alto.

V Nominal Batería	Modelo	V Salida	Aj Mínimo	I Máxima	P Máxima	LVD	Ventilación	
Vca		Vcc	Vcc	Amp	Watts	Vcc		
24	A30FL-24	27,20	+/-2	30,0	900	22,0	Natural	
24	A45FL-24	27,20	+/-2	45,0	1350	22,0	Natural	
24	A60FL-24	27,2	+/-2	60,0	1800	22,0	Forzada int.	
24	A80FL-24	27,2	+/-2	80,0	2400	22,0	Forzada int.	
48	A15FL-48	54,0	+/-2	15,0	450	44,0	Natural	
48	A25FL-48	54,0	+/-2	25,0	600	44,0	Natural	
48	A30FL-48	54,0	+/-2	30,0	750	44,0	Forzada int.	
48	A40FL-48	54,0	+/-2	40,0	900	44,0	Forzada int.	

Si el equipo que busca no se encuentra en el listado, consulte a: ventas@fuentesdeenergia.com.ar

